

バッテリー充電器 BCH シリーズ

バッテリーの状態に合わせて均等化充電、フロート充電を切り替えて自動的に充電。充電の状態は 25%、50%、75%、100%の 4 段階でディスプレイに表示。短絡保護機能、過充電防止機能、逆接続保護機能、充電段階によるファン速度の制御機能つき。



BCH-1210M



BCH-1220M



		BCH-1210M	BCH-1220M	BCH-1230M※
適合充電バッテリー容量		DC12V 50Ah～200Ah (20 時間容量) 相当	DC12V 100Ah～400Ah (20 時間容量) 相当	DC12V 150Ah～600Ah (20 時間容量) 相当
出力	均等化充電	14.7V ± 0.2V (オレンジ色 LED 点灯)		
	フロート充電	13.7V ± 0.2V (緑色 LED 点灯)		
	最大電流	10A ± 1.5A	20A ± 1.5A	30A ± 1.5A
	ワット数	147W	294W	441W
	効率	> 85% (フル負荷時)		
入力	電圧	100～120V		
	周波数	47～63Hz		
保護回路	逆接続保護	あり (フューズ)		
	短絡保護	あり		
	過充電防止	あり (自動遮断)		
ファン		あり (充電レベルに合わせてスピードをコントロール)		
寸法 (mm)		167x103x50	190x118x58	275 x 152 x 70
重量 (kg)		0.9	1.2	2.4

※BCH-1230M には最低発注ロットがあります。詳しくは弊社営業までお問い合わせください。

バッテリー充電器 DLS-30

バッテリーの充電のほか、車載用コンバーターとして DC12V 機器を動作させることが可能。



DC 出力電圧（無負荷時）	13.6V
出力電圧誤差（無負荷時）	± 0.7%
最大出力電流	30A
DC 出力電圧（最大負荷時）	13.4V
最大出力	400W
入力電圧範囲	108~132VAC
入力電圧周波数	47~63Hz
最大 AC 電流（108VAC）	7.3A
標準効率	>80%
短絡防止機能	あり
異常温度保護	あり
作動温度	0~40℃
保管温度	-20~80℃
重量	2kg
サイズ（突起部）	157(170)x246x86

スマートチャージコントローラー IQ-4

DLS-30 に接続して使用することで、バッテリーの状態によって自動で充電状態をコントロール。

バッテリーの状態や充電時間によって、バルク充電、吸収充電、フロート充電、均等化充電を切り替え、最適な充電環境を実現。

